motorisierter Einbaurahmen ComFEEL 40 plus Move

Polsterbetter



Augment I am the first the

Polsterbett mit Stauraum & Motoreinbaurahmen ComFEEL 40 plus M Move Stauraum – einseitig geöffnet



Polsterbett mit Stauraum & Motoreinbaurahmen ComFEEL 40 plus M Move Stauraum – beidseitig geöffnet

Das Polsterbett mit Stauraum, konfigurierbar mit motorisiertem Einbaurahmen

Produktvorteile:

- → Motoreinbaurahmen "ComFEEL 40 plus M Move Stauraum"
- ⇒ motorische Verstellung im Kopf- & Fußbereich
 - Stauraumfunktion Verriegelungsoption des Fußbereiches ermöglich das Befüllen des Stauraums mit beiden Händen
 - stufenlose Verstellbarkeit durch extra flachen, leistungsstarken OCTO-Doppelmotor
 - sautomatische Fersenabsenkung für die Entlastung der Lendenwirbelsäule
- → Außenholme aus Schichtholz, folienummantelt, Querholme aus Massivholz Buche
- flexible Anpassung durch 40 hochwertige
 Federleisten
- patentierte ERGO-GUIDE Technologie in der Schulterzone = Trägersystem, welches die Wirbelsäule des Menschen nachempfindet
- patentiertes Doppelfederleistensytem unterstützt den ergonomischen Schlaf. In der Schulterzone erzeugt dabei die ERGO-GUIDE Technologie, in Kombination mit hochsensible Kunststoffleisten auf der Oberseite, eine äußerst punktelastische Anpassung
- → individuelle Härteregulierung in der Lordose durch Verstellen der Schieberegler und zusätzliche Leisten



motorisierter Einbaurahmen ComFEEL 40 plus Move

Polsterbetten



Höhe Aussenholm	100 mm
Einbautiefe hohe Position	35 mm
Einbautiefe tiefe Position	69 mm
Empfohlene Einbauhöhe	Tiefe Position

Technische Infos:

- Motoreinbaurahmen wird mit Bettrahmen seitlich verschraubt
- → Öffnen des Stauraums mittels Hebelfunktion einfache Betätigung durch beidseitigen Federeinbau
- → max. Öffnung des Einbaurahmen von ~64cm, Öffnungswinkel: ~67°
- → Ausstattung mit Kabelhandschalter oder optional mit Funkfernbedienung möglich
- zwei motorische Einbaurahmen (im Doppelbett) können mit Dual-Synchrokabel verbunden & synchron verstellt werden

ACHTUNG: bei Einsatz des Dual-Synchrokabels ist eine separate Entriegelung je Einbaurahmen notwendig die Verbindungsleiste nicht erforderlich

In folgenden Größen erhältlich:

Standardgrößen (B x L)

80/90/100 x 200 cm

Standardgrößen (B x L)

80/90/100 x 210/220 cm und 120/140 cm x 200/210/220 cm






Schritte der Verriegelung

 Fußbereich hochfahren mittels Handsender/ Funk-fernbedienung

 Fußbereich händisch Richtung Kopfteil bewegen bis ein 'klick'-Geräusch zu hören ist




Schritte der Entriegelung

 Fußbereich muss zunächst entlastet werden, indem dieses leicht nochmal Richtung Kopffeil bewegt wird



3. Fußbereich absenken



SCHLARAFFIA®

Guter Schlaf, Gutes Leben.